

「Micro-D」カタログ変更情報

2017年9月8日
アンフェノールジャパン株式会社

| ページ | 項目 | 変更日 |
|-----|---------|-----------|
| P9 | パネル取付寸法 | 2017年9月8日 |

(変更前)

| サイズ (芯数) | パネル 取付方法 | 100R シリーズ | | 101R シリーズ * | | 100R/101R シリーズ共通 | |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | A + 0.10 - 0.00 | B + 0.10 - 0.00 | A + 0.10 - 0.00 | B + 0.10 - 0.00 | C + 0.13 - 0.00 | D + 0.13 - 0.00 |
| 09 | フロント | 10.36 | 6.88 | 10.36 | 4.37 | 14.48 | 2.26 |
| | リア | 10.19 | 6.40 | 9.60 | 5.51 | 14.48 | 2.26 |
| 15 | フロント | 14.17 | 6.88 | 14.94 | 4.37 | 18.29 | 2.26 |
| | リア | 14.00 | 6.40 | 13.41 | 5.51 | 18.29 | 2.26 |
| 21 | フロント | 17.98 | 6.88 | 17.98 | 4.37 | 22.10 | 2.26 |
| | リア | 17.81 | 6.40 | 17.22 | 5.51 | 22.10 | 2.26 |
| 25 | フロント | 20.52 | 6.88 | 20.52 | 4.37 | 26.64 | 2.26 |
| | リア | 20.34 | 6.40 | 19.76 | 5.51 | 26.64 | 2.26 |
| 31 | フロント | 24.33 | 6.88 | 24.33 | 4.37 | 28.45 | 2.26 |
| | リア | 24.13 | 6.40 | 23.57 | 5.51 | 28.45 | 2.26 |
| 37 | フロント | 28.14 | 6.88 | 28.14 | 4.37 | 32.26 | 2.26 |
| | リア | 27.97 | 6.40 | 27.38 | 5.51 | 32.26 | 2.26 |
| 51 | フロント | 26.87 | 8.00 | 26.87 | 5.46 | 30.99 | 2.26 |
| | リア | 26.70 | 7.49 | 26.11 | 6.63 | 30.99 | 2.26 |
| 69 | フロント | 34.49 | 8.00 | - | - | 38.74 | 2.26 |
| | リア | 34.32 | 7.49 | - | - | 38.74 | 2.26 |
| 100 | フロント | 36.98 | 9.17 | - | - | 45.85 | 3.00 |
| | リア | 38.61 | 10.18 | - | - | 45.85 | 3.00 |

9～69 芯用には # 2-56 のねじを、
100 芯用には # 4-40 のねじを使用

* : 101R シリーズ : サイズ 09～51 のみ

(変更後)

| サイズ (芯数) | パネル 取付方法 | 100R シリーズ | | 101R シリーズ * | | 100R/101R シリーズ共通 | |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | A + 0.10 - 0.00 | B + 0.10 - 0.00 | A + 0.10 - 0.00 | B + 0.10 - 0.00 | C + 0.13 - 0.00 | D + 0.13 - 0.00 |
| 09 | フロント | 10.21 | 6.91 | 10.36 | 4.37 | 14.48 | 2.26 |
| | リア | 10.31 | 6.53 | 9.60 | 5.51 | 14.48 | 2.26 |
| 15 | フロント | 14.02 | 6.91 | 14.94 | 4.37 | 18.29 | 2.26 |
| | リア | 14.12 | 6.53 | 13.41 | 5.51 | 18.29 | 2.26 |
| 21 | フロント | 17.83 | 6.91 | 17.98 | 4.37 | 22.10 | 2.26 |
| | リア | 17.93 | 6.53 | 17.22 | 5.51 | 22.10 | 2.26 |
| 25 | フロント | 20.37 | 6.91 | 20.52 | 4.37 | 24.64 | 2.26 |
| | リア | 20.47 | 6.53 | 19.76 | 5.51 | 24.64 | 2.26 |
| 31 | フロント | 24.18 | 6.91 | 24.33 | 4.37 | 28.45 | 2.26 |
| | リア | 24.28 | 6.53 | 23.57 | 5.51 | 28.45 | 2.26 |
| 37 | フロント | 27.99 | 6.91 | 28.14 | 4.37 | 32.26 | 2.26 |
| | リア | 28.09 | 6.53 | 27.38 | 5.51 | 32.26 | 2.26 |
| 51 | フロント | 26.72 | 7.92 | 26.87 | 5.46 | 30.99 | 2.26 |
| | リア | 26.82 | 7.62 | 26.11 | 6.63 | 30.99 | 2.26 |
| 69 | フロント | 34.34 | 7.92 | - | - | 38.74 | 2.26 |
| | リア | 34.44 | 7.62 | - | - | 38.74 | 2.26 |
| 100 | フロント | 36.68 | 9.19 | - | - | 45.85 | 3.00 |
| | リア | 36.98 | 8.71 | - | - | 45.85 | 3.00 |

9～69 芯用には # 2-56 のねじを、
100 芯用には # 4-40 のねじを使用

* : 101R シリーズ : サイズ 09～51 のみ